<プリンタードライバーインストール方法> 【Windows10の場合】

Google ChromeまたはMicrosoft Edgeの検索で
 「京セラドライバー」と入力し検索

Google			Q 京セラ <u>ドライバー</u> ×	
Q 京セラドライバー	Ŭ	× 🌵 💽	8/200)0
Q 京セラドライバー			Q 京セラドライバー	
Good	e 拾壺 I'm Feeling Lucky		Q 京セラドライバー ダウンロード	
Googi	This could be the second secon	不適切な検索候補の報告	Q 京セラドライバー インストール	

Google Chrome

Microsoft Edge

②【サポート&ダウンロード-京セラドキュメントソリューションズ】の 文字を左クリック

 京セラドキュメントソリューションズ
 the://www.kvooradocumentsolutions.co.in.downl
 ・

 サポート&ダウンロード - 京セラドキュメントソリューショ
 ンズ
 利用している機種に応じたドライバー・ソフトウェアを探す.該当する機種を選択してくださ
 い。複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補のリストから選択して…



③下図左の表示からしばらく待っていただくと下図右の表示に 切り替わるので、STEP1機種番号を入力の枠内に 「機種名」を入力し、「> TASKalfa ○○○○(青文字)」を左クリック



④STEP2該当するOSを選択してくださいには 「Windows 10」を左クリック



該当するOSを選択してください。

お使いのOSを選択してください。

選択頂いた条件に対応したドライバー・ソフトウェアの一覧が「STEP3」に表示されます。

Windows 11	Windows 10		
Windows 8.1	Windows Server 2022		
Windows Server 2019	Windows Server 2016		
Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012		
Mac OS			

⑤STEP3下記のドライバー・ソフトウェアからご選択してくださいには 赤枠内にある【推奨プリンタードライバー】の 「KXドライバー(32bit/64bit)(青文字)」を左クリック

STEI	
3	

下記のドライバー・ソフトウェアからご選択してください。

【推奨プリンタードライバー】					
ファイル名	Read me	バージョン	サイズ	掲載日	
KXドライバー (32bit/64bit)	詳しくはこちら	Ver 8.4.1716	173,678KB	2023.6.20	

【その他ドライバー】

ファイル名	Read me	バージョン	サイズ	掲載日
KX_v4ドライバー (32bit/64bit)	詳しくはこちら	Ver 6.1.1603	141,648KB	2023.8.10



⑦画面切り替わりましたら下へスクロールしていただき 「ソフトウェアをダウンロード」を左クリック



※ダウンロードが完了しましたら引き続き⑧へお進みください



⑨表示されたウインドウ内の「ダウンロード」を左クリック

🔚 🛃 🔜 🗢 エクスプローラー				
ファイル ホーム 共有 表示				
クイック アクセス にビン留めする		■ 名前の 変更 本19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ルアイテム - トカット - プロパティ 21	開く→ 計すべて選択 編集 計選択解除 履歴 計選択の切り替え
	定理	初初	用人	进仈
← → * ↑ ★ > 01%0 000 x >				
📰 ピクチャ	* ^ ~ よく使用するフォル	ቻ- (14)		
	* * * *	7トップ	ダウンロード PC *	
	* F4: * PC *	メント	ビクチャ PC *	
PC				
3D オブジェクト	D			
 	- Annual Annual			

①「kxdriver8x.zip」をダブルクリック

-↓ ⊇ ⊒ =	展開	ダウンロード	
ファイル ホーム 共有 表示	圧縮フォルダーツ	-JL	
クイックアクセスコピー 貼り付け で ジ にピン留めする	り取り スのコピー ョートカットの貼り付け	移動先 コピー先 削除 名前 変	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
		正任	791 //2
← → × ↑ ◆ × PC > 97	/U-ト >		
📰 ピクチャ	* ^	□ 名前	更新日時
	*	✓ 今日 (1)	-
	*	kxdriver8x.zip	
	*		

①フォルダ名「Kx84_UPD_8.4.1716_jp_RC5_WHQL」の 「Setup.exe」をダブルクリック

÷		Kx84_UPD_8.4.1716_jp_RC5_WHQL >		
* ^	□ 名前	更新日時	種類	サイズ ^
*	MetaData		ファイル フォルター	
*	Setup		ファイル フォルター	
	Utility		ファイル フォルター	
[°]	OriverDII.dll		アブリケーション拡張	449 KB
*	🖄 KmDiscover.dll		アプリケーション拡張	264 KB
*	📑 KmInst32.exe		アプリケーション	561 KB
*	🚳 Kmlnst32.pnf		プレコンパイルされた	3 KB
*	KmInst32.str		STR ファイル	9 KB
	📑 KmInst64.exe		アプリケーション	660 KB
	🚱 KmInstall.exe		アプリケーション	2,296 KB
	Kmlnstall.str		STR ファイル	27 KB
	📓 KmInstall4.ini		構成設定	133 KB
	💽 KmPkgInst.exe		アプリケーション	732 KB
	🍓 KmSFX.exe		アプリケーション	252 KB
	🐼 KmUninstall.exe		アプリケーション	1,206 KB
	🚳 KmUsb.dll		アプリケーション拡張	84 KB
	🗟 KX.pnf		プレコンパイルされた	32 KB
	🚳 KxPackagerDll.dll		アプリケーション拡張	175 KB
	🐻 KyoRm.ini		構成設定	7 KB
	📄 lang.dat		DAT ファイル	157 KB
	lang4 dat		DAT ファイル	139 KB
	🗌 🊱 Setup.exe		アプリケーション	112 KB
	asetup.ini		構成設定	1 KB

①「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と

ウインドウが表示されますので「はい」を左クリック ※画像はございません。

③使用許諾の「同意する(A)」を左クリックし 「エクスプレスインストール」を左クリック

🔇 КУОСЕРА

Product Library



(4)ご利用されている複合機の型番を左クリック ※詳細に書かれている文字列が英数字ではなく、数字のみを選択 <例>〇:192.168.1.100

x : fe80::217:c8····

▲ エクスプレスインスト ール ひとつのデバイスとそのデフォルトドライバーを追加する

追加したいデバイスを選択してください。

デパイス	= 美参田
TASKalfa 3253ci(J)	🗙 fe80::'
TASKalfa 5551 ci(J)	0 172.1
TASKalfa 2552ci(J)	0 172.1
TASKalfa 3253ci(J)	0 172.1
TASKalfa 2553ci(J)	0 172.1
TASKalfa 3252ci(J)	0 172.1
TASKalfa 3554ci(J)	0 172.1
107711	

⑮右下の「インストール(I)」を左クリック

TASKalfa 3554c	i(J)	1721	
10 デパイス □ ポートタにホストタを	使用(S)		🔅 SNMP 設定
このデバイスで使用し	たい機能を選択してください。		
名前	說明		
🚺 KX DRIVER	(推奨)拡張機能印刷をサポートします		
FONTS	(インストールしました)プリンターのフォントに一致するスクリーン	フォントです	
👿 Status Monitor 5	(インストールしました)プリンターの現在のステータスをモニターで	きる拡張機能サービス	

終了(X)

⑩「両面印刷を初期値に設定する」と「イベント通知を有効にする」の チェックボックスを左クリックし、チェックを外し「完了」を左クリック



⑰「💶」を左クリックし、「 🚳 」を左クリック



18「デバイス」を左クリック



19 画面左側の「プリンターとスキャナー」を左クリックし 先ほどインストールしたドライバーを左クリック

☆ ホーム 設定の検索 デバイ2	プリンターとスキャナー Kyocera TASKalfa 2553ci(J) KX トナー/インク残量: 少
I Bluetooth とその他のデバイス	Kyocera TASKalfa 3253ci(J) KX
 ロ フリンターとスキャナー ロ マウス ロ タッチパッド 	Kyocera TASKalfa 3253ci(J) NW-FAX Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX 既定,トナー/インク残量: 少
■ 入力 <i>♪</i> ベンと Windows Ink	Kyocera TASKalfa 5551ci(J) KX
● 自動再生□ USB	Microsoft XPS Document Writer
	Send To OneNote 2016
	TASKalfa 2552ci(J)
	────────────────────────────────────

20「管理」を左クリック



④「プリンターのプロパティ」を左クリック

命 Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX

デバイスの管理

プリンターの状態: 既定,トナー/インク残量:少

プリンターキューを開く 既定として設定する

テスト ページの印刷

トラブルシューティングツールの実行



印刷設定

ハードウェアのプロパティ



図ウインドウー番下の「SNMPステータスを有効にする(S)」の チェックを外して、「OK」を左クリック

LPR パイト カウント	を有効にする(E		🔲 LPR /(イト カウント)	を有効にする(B)	
SNMP ステータスを	有効にする(S)		「」	有効にする(S) ―	
コミュニティ名(C):	public	7/	コミュニティ名(C):	public	
SNMP デバイス インデックス(D):	1		SNMP デバイス インデックス(D):	1	
					OK +

初期設定が【モノクロ印刷】の場合 → 24へ 初期設定が【カラー印刷】の場合 → 26へ

④上のタブの「全般」を左クリックし、「基本設定(E)」を左クリック

	Kyöcera TASKall	a 3554ci(J) KX		
場所(L):				
コメント(C):				
モデル(O):	Kyocera TASKalfa	3554ci(J) KX		
モデル(O): - 機能	Kyocera TASKalfa	a 3554ci(J) KX		
Eデル(O): - 機能 色: はい	Kyocera TASKalfa	i 3554ci(J) KX 利用可	能な用紙:	
Eデル(O): - 機能 色: はい 両面: はい	Kyocera TASKalfa	a 3554ci(J) KX 利用可 Lette	「能な用紙: r	
モデル(O): 機能 色: はい 両面: はい ホチキス止め	Kyocera TASKalfa): (มีเง	a 3554ci(J) KX 利用可 Lette Legal Ledo	「能な用紙: r er (11 x 17)	
Eデル(O): 一機能 色: はい 両面: はい ホチキス止め 速度: 35 pp	Kyocera TASKalfa): はい om	a 3554ci(J) KX 利用可 Lette Lega Ledg State	「能な用紙: r er (11 x 17) ment	

②簡単設定の「カラー」のアイコンを「白黒」になるまで左クリックし 最後に一番下の「OK」を左クリック

🖶 Kyocera TASKalfa 3	554ci(J) KX 印刷設定			🖶 Kyocera TASKalfa 35	54ci(J) KX 印刷設定	
① 簡単設定		дэ -		① 簡単設定	印刷の向き	<u>カラー</u>
≡ 基本設定	Α	٦		≡ 基本設定	Α	
רלידא 🗄	•••••	カラー: フルカラー		רעראין 🗄 אין	,	カラー: 白黒
िति (†⊢(†		PCL XL	和中市大才工 吾B装女	伊山げ 目期の 日期の		
□印刷プレ	لاّے <mark>–(</mark> ا)	*	る前を付けて保存 <mark>(A</mark>)) プロファイル(L)		
KYOCER a					ОК	キャンセル

20「閉じる」を左クリック

🖶 Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KXのプロパティ									×
全般	共有	ポート	詳細設定	色の管理	セキュリティ	デバイス設定			
ŝ	Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX								
場所(l	L):								
אעאב	•(C):								
モデル((O):	Kyocera T	ASKalfa 355	4ci(J) KX					
色:	^{106 HE} 色: はい			利用可	利用可能な用紙:				
両 市 赤 チ 最 間 最 間	両面: はい ホチキス止め: はい 速度: 35 ppm 最高解像度: 1200 dpi			Letter Legal Ledger (11 x 17) Statement Executive V					
			基本	设定(E)	ታሪኑ	ページの印刷(1	Г)		
					OK	キャンセル		適用(A)	

以上の手順で、プリンタードライバーのインストール作業が完了します。