<ドライバーインストール後PCが重くなった際の対処方法> ※特定のPCのみ印刷に時間がかかる場合も同じ方法になります 【Windows11の場合】

①タスクバーの検索「 「コントロールパネル」を左クリック

最も一致する検索結果						
コントロール パネル アプリ						
アプリ			כ	ントロールノ	ペネル	
👩 Realtek Audio Console	>			עליק		
𝒫 control panel	>					

②「**デバイスとプリンターの表示**」を左クリック

コンピューターの設定を調整します

表示方法: カテゴリ 🔻



※表示方法によっては「デバイスとプリンター」と表示されている場合も ございます。

③画面中央の「プリンターとスキャナー」を左クリック

	その他のデバイスを表示		
*	Bluetooth として発見可能	オン	
 :::	デバイス マウス、キーボード、ベン、オーディオ、ディスプレイとドック、その他のデバイス	デバイスの追加	>
Ð	プリンターとスキャナー ユーザー設定、トラブルシューティング		>
	スマートフォン連携 PC からモバイル デバイスにすばやくアクセスする		>
Ó	カメラ 接続されているカメラ、既定のイメージ設定		>
Ů	マウス ボタン、マウス ポインターの速度、スクロール		>

④「**インストールしているドライバー**」を左クリック

Bluetooth とデバイス > プリンターとスキャナー

n Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KX 既定	>
Microsoft Print to PDF	>
Microsoft XPS Document Writer	>
Send To OneNote 2016	>
	>

⑤「**プリンターのプロパティ**」を左クリック

プリンターの設定	
プリンター キューを開く	Ø
テスト ページの印刷	Ø
トラブルシューティング ツールの実行	Ø
プリンターのプロパティ	Ø
印刷設定 印刷の向き, ページの順序, 1 枚あたりのページ数, 枠線, 給紙方法	Ø

⑥上のタブ「デバイス設定」を左クリックし「自動設定(T)」を左クリック

🖶 Kyocera TASKalfa 3554ci(J) KXのプロパティ	? ×	
全般 共有 ポート 詳細設定 色の	管理 セキュリテ デバイス	(設定)
イメージプレビュー:	使用できるオブション:	
	 ▲ペーパーフィーダー(力) □ペーパーフィーダー(力) □大容量フィーダー(カセッ ■サイトフィーダー(カセッ ☑ ジョブセパレーター □インナーシフトトレイ 図インナーフィニッシャー 図1000枚フィニッシャー 	セット 1, 2) セット 3, 4) セット 3, 4) ト 5)
		自動設定(T)
	አモリー:	4096 ▲ MB
PCL XL		
管理者設定(M) ユーザー設定(U)	PDL(P)	互換性(C)

⑦「サイレント自動設定(S)」の「

」を左クリックし、「

□」にして

「OK」を左クリック



⑧「OK」を左クリック

PCL XL 管理者設定(M) 2ーザー設定(U)	メモリー: PDL(P)	自動設定(T) 4096 ♥ MB 互換性(C)
K YOCERa	OK ¥	ャンセル 適用(A)

以上の手順で設定完了となります。